

RADIOTEK RDT-6000 系列電源供應器

工程/研發單位必備之雙顯示數字錶頭型直流電源供應器



好用低價供應中

1. 雙組輸出加一組 5V 輸出，好用多多。
2. AC 110 及 220V 輸入可切換。
3. 電壓 / 電流雙顯示，讀值迅速確實
4. 過載保護電路，可確保輸出電流在限定規格，不會損傷負載端。
5. 雙組輸出可設定為獨立輸出或是 串/並聯輸出模式，功能靈活多變。

宇宏公司和國內製造商技術合作開發出一系列好用低價的電源供應器，歡迎比較。

規 格	
定電壓操作 規格	最大輸出電壓：30V DC 負載調節率：± 0.01% + 2mV 電源調節率：± 0.01% + 2mV 漣波與雜訊：0.5mVrms (200W) / 1mVrms (200W)
定電流操作 規格	最大輸出電流：3A DC 負載調節率：10mA (100W) / 15mA (100W) 電流調節率：± 0.01% + 2mA 漣波與雜訊：2mArms (100W) / 3mArms (100W)
顯示器精確度	0.1% + 2 digits
輸出阻抗	< 2m + 2uH
回復時間	100uS 50% ~ 100% 負載變動
特殊功能	同系列中的不同型號可進行串聯使用，最大電壓可達 240V 同型號產品可進行並聯使用，最大電流可達 24A
同步追蹤操作	追蹤誤差：±0.1% + 10mV 串聯調節率：0.3% + 10mV
5V 固定輸出規格	負載調節率：10 mV 電源調節率：5mV 漣波與雜訊：2mVrms 輸出精確度：5V ± 0.25V 最大電流值：5A
輸入電壓	交流 100 / 120 / 220 / 240 可切換式 ±10% / 50 ,60 Hz
外型尺寸	120 x 160 x 295 mm (WxHxD)
配備	輸入電源線 x1 輸出端測試線 x1 操作手冊 x1



宇宏企業(股)有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1
TEL:02-22782269 FAX:02-22782059
新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10
TEL:03-552-6779 FAX:03-552-6739
台南：台南縣永康市中華西街 196 巷 42 號 2 樓之 3
TEL:06-204-3256 FAX:06-204-3096

深圳：廣東省深圳市寶安區觀瀾鎮樟坑徑長坑村
TEL:0755-27521299 FAX:0755-27521218
蘇州：江蘇省蘇州市養育巷 151 號蘇州商務大廈 306 室
TEL:0512-65236999 FAX:0512-65235999
Home page: www.radiotek.com.tw
E-mail : salesmag@rdtmail.com.tw