

GMC-I METRAHIT Extra-SET (M250A-SET) 掌上型萬用電錶

CE CAT IV IP52 DAkks   超值套裝德國原裝進口萬用錶



1. 整款購買更超值，機台 3 年保固 - 業界最高標。
2. IP52 防塵、防水保護，ABS 機殼加軟膠套防摔保護。
3. 附德國 DAkks 校正報告(有讀值的正式報告)。
4. 顯示 4-6/7 位數、60,000 計數、0.05% 精度、100K 頻率響應。
5. 記憶體 2048KB、可記錄 61,600 筆資料，紅外線傳輸。
6. 具有 26 種量測功能，電壓:9 種；電流:8 種；溫度:2 種；頻率:2 種；電阻、電容、導通、二極體以及資料記錄等。
7. 電流檔插筆保護設計，檔位切錯時無法插 V 測棒。
8. 新技術 uA~A 採用 - 輸 V 端，免除常燒任何檔位保險絲困擾。
9. 低耗電，兩顆 AA 電池就可以用 200 小時。
10. 量測速度最快可達每秒 40 次記錄，一般模式為 10 次。
11. 顯示更新速度最快可達每秒 5 次，一般模式為 2 次(500ms)
12. 大字體顯示(15mm) 具有淡藍色背光。
13. 可選購變壓器以長時間記錄或當成桌上型電錶使用。

GMC-I METRAHIT-E 系列掌上型萬用電錶，符合安全規範 CAT III 1000 V 及 CAT IV 600 V，同時具有 CE 認證，量程可自動切換或可動切換；亦可設定自動儲存量測值；更可設定電流電錶的修正參數等多種新功能。

規	格
直流電壓 精度	0.05% + 3digit
量程和解析度	600mV, 6,60,600,1000V/10,100uV,1,10,100mV
交流電壓 精度	0.5% + 9digit
量程和解析度	600mV, 6,60,600,1000V/10,100uV,1,10,100mV
交流量測頻響	100kHz
直流電流 精度	0.5% + 5digit
量程和解析度	600uA, 6,60,600mA,6,10A / 10,100nA,1,10,10uA,1mA
交流電流 精度	1.5% + 30digit
量程和解析度	600uA, 6,60,600mA,6,10A / 10,100nA,1,10,10uA,1mA
電阻 精度	0.2% + 5digit
量程和解析度	600Ω, 6,60,600kΩ, 6,60MΩ / 10,100mΩ, 1,10,100Ω, 1kΩ
電容 精度	1% + 6digit
量程和解析度	60,600nF, 6,60,600uF / 10,100pF, 1,10,100nF
頻率 精度	0.05% + 5digit
量程和解析度	600Hz,6,60,300kHz,1Mhz / 0.01,0.1Hz,1,10Hz,1KHz
溫度 精度 TC	1% + 5k,
量程和解析度	-250~+1372°C / 0.1°C
溫度 精度 Pt100/1000	0.3% + 15digit
量程和解析度	-200~+850°C / 0.1°C
% 精度	0.2Reading per kHz + 5digit
量程和解析度	2.0~98%, 5.0~95%, 10~90% / 0.01%
二極體 測試	5.1V, approx 1mA meas. current.
通斷 測試	600Ω, approx 1mA meas. current.
電源	1.5V AA x2 / 200 Operating hours / 選購變壓器
重量	395g
尺寸	89 x 199 x 43 mm (WxHxD)
保固	3 year
防塵防水等級	IP52
標準配件:	HC20 硬質攜行箱, TL88-1 測棒 DAkks 校正報告, 光碟 (說明書) 電池, 軟質保護套(裝於電錶上)
SET 版標準配件:	USB X-TRA USB 轉紅外線轉接頭 可自行寫程式進行資料搜集或是 購買原廠軟體
SET 版標準配件:	中文軟體 中文版資料搜集用軟體, 可指定 記錄筆數、間隔、時間等 亦可畫趨勢圖, 每筆資料可儲存
原廠選購軟體:	METRAWin10 四種記錄模式: YT 模式和列表模 式(最多 10 種讀同時顯示), XY 模式(4 通道), 即時顯示(4 通道)
選購配件:	NA X-TRA 5V 變壓器, 可以提供電錶外接電 源, 適合長時間記錄時使用, 不 怕電池會沒電
	多樣的溫度及電流勾錶可供選購 防水、防油、表面、浸入式等測 溫線; 交、直流勾錶可供選購

宇宏企業股份有限公司

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1
TEL:02-22782269 FAX:02-22782059
新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10
TEL:03-552-6779 FAX:03-552-6739

RADIOTEK CORPORATION

東莞：TEL: 0769-22365900 FAX: 0769-223633466
蘇州：江蘇省蘇州市姑蘇區西環路 3068 號芯谷·瑞領金
融創新服務產業園 1 號樓 411
TEL:0512-65236999 FAX:0512-65235999
Home page: www.radiotek.com.tw
E-mail: salesmag1@rdtmail.com.tw

